防火墙系统升级包的安装方法(Ver 3.0)

NetEyeFW 3032 4032 5032

1、获得 NetEye3.0 的升级程序（共有两个升级包）

2、启动防火墙管理工具－安全控制台，以安全员的用户身份登录。

3、备份 license 文件和规则文件。由于防火墙升级后要重置，所以要在升级前备份 license 文件和使用的规则文件。

4、进入“ 工具 ”菜单，单击“ 系统升级 ”菜单项，弹出“ 打开 ”窗口，如下图所示：



“ 打开 ”窗口

在此窗口中选择升级文件 NETi30.upgrade1，单击〈打开〉按钮。注意，此时系统提示重新启动防火墙，用户可不必理会（不重启防火墙），重新进入“ 工具 ”菜单，单击“ 系统升级 ”菜单项，在“ 打开 ”窗口选择升级文件 NETi30.upgrade2，单击〈打开〉按钮。此时系统仍提示重新启动防火墙，用户仍不必理会（不重启防火墙）。然后重置防火墙（通过安全控制台中“ 文件 ”菜单中的“ 重置防火墙 ”项进行操作）。

5、防火墙启动后，按照第一次安装防火墙的步骤进行操作，初始化后可直接上载升级前备份的 license。

6、上载规则文件，正常使用防火墙。

另：mrouted 进程需要手动启动，可以在/NetEye3.0/bin 目录下键入“ ./mrouted”，需要注意的是在此后的应用中如果重新应用工程了，要重新启动 mrouted，方法同前。