


防火墙系统升级包的安装方法(Ver 3.0)

NetEyeFW 3120 4120 5120

- 1、获得NetEye3.0 的升级程序（共有两个升级包）。
- 2、启动防火墙管理工具 - 安全控制台，以安全员的用户身份登录。
- 3、备份规则文件。由于防火墙升级后要重置，所以要在升级前备份使用的规则文件。
- 4、进入“工具”菜单，单击“系统升级”菜单项，弹出“打开”窗口，如下图所示：



“打开”窗口

在此窗口中选择升级文件NETi30.upgrade1，单击 打开 按钮。注意，此时系统提示重新启动防火墙，用户可不必理会（不重启防火墙），重新进入“工具”菜单，单击“系统升级”菜单项，在“打开”窗口选择升级文件NETi30.upgrade2，单击 打开 按钮。此时系统仍提示重新启动防火墙，用户仍不必理会（不重启防火墙）。然后重置防火墙（通过安全控制台中“文件”菜单中的“重置防火墙”项进行操作）。

- 5、防火墙启动后，按照第一次安装防火墙的步骤进行操作，防火墙初始化后需要申请新的License文件，收到新的License文件后，将其上载到防火墙上。

- 6、上载规则文件，正常使用防火墙。

另：mrouted 进程需要手动启动，可以在/NetEye3.0/bin 目录下键入“./mrouted”，需要注意的是在此后的应用中如果重新应用工程了，要重新启动mrouted，方法同前。